DETA TEKNOLOJİ

Yerli Ar-Ge · Tasarım, Yazılım ve Üretim

işimiz işinizi kolaylaştırmak

GÜÇ KONTROL

Smart Dimmer

3000 W dijital dimmer

220 V / 50 Hz yükleri **3000 W'a kadar** kontrol eden dijital dimmer. Güç ayarı **0-10 V**, **4-20 mA**, **RS485 Modbus** girişleri veya cihaz üzerindeki tuşlarla yapılır. 12/24 V ile beslenir.



GÜÇ	YÜK VOLTAJI	BESLEME
3000 W	**220 V / 50 Hz**	**12/24 V**

0-10 V · 4-20 mA · RS485 Modbus · Tuş takımı · Dijital ekran

Dört kontrol yöntemi
Sisteminize uyar
0-10 V, 4-20 mA, cihaz tuşları veya girişlere atanmış sabit değerlerle kontrol.

Yumuşak geçiş
Ayarlanabilir süre
Gücün 0'dan 100'e ulaşma süresi saniye cinsinden ayarlanır.

Hata kodları
Sorunu ekranda gösterir
Aşırı yük, aşırı ısınma, 220 V yokluğu ve düşük besleme ekranda belirtilir.

Öne çıkan özellikler

Dijital ekran ve üç tuş
Ayarlar cihaz üzerinden yapılır; menüye orta tuşa 3 sn basılarak girilir.

Aşırı yük ve aşırı ısı koruması
Cihaz kendini ve yükü korur.

12/24 V besleme, +12 V çıkış
Sahadaki 12/24 V hatlarla doğrudan çalışır.

Menü

P1 · Kontrol yöntemi
0-10 V, 4-20 mA, tuşlar veya atanmış sabit değerler.

P2 / P3 · Sabit değerler
4-20 mA ve 0-10 V girişleri için atanmış değerler.

P4 · Geçiş süresi
Gücün 0'dan 100'e ulaşma süresi (saniye).

Teknik özellikler

Besleme voltajı	**12/24 V**
Yük voltajı	**220 V / 50 Hz**
Güç	**3000 W**
Koruma	**Aşırı yük, aşırı ısı**
Girişler	**4-20 mA, 0-10 V, RS485 Modbus**
Ölçüler	**77,7 × 110,6 × 44,5 mm**

Hata kodları

ERR1	Aşırı yük
ERR2	Aşırı ısınma
ERR3	220 V giriş yok
ERR4	12/24 V girişi için düşük voltaj

Bilgi için bize ulaşın
Ürün, uygulama ve teknik destek hakkında ekibimizle görüşün.

Ürün sayfası için okutun

DETA Teknoloji
OSTİM 1323. Cadde, Serbey İvedik İş Merkezi No:24 İç Kapı No:36
Yenimahalle / Ankara

0542 544 8118 (Telefon · WhatsApp)
detateknoloji.tr@gmail.com
www.deta-teknoloji.com