DETA TEKNOLOJİ

Yerli Ar-Ge · Tasarım, Yazılım ve Üretim

işimiz işinizi kolaylaştırmak

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

G 2000 Gate

24 V Li-ion Pilli UPS



Elektrik kesildiğinde ya da voltaj dalgalandığında sisteminiz durmasın. **Li-ion pilli** G 2000 Gate, şebeke kesildiği anda otomatik devreye girer ve **DC 24 V ile çalışan cihazlarınızı** beslemeye devam eder: otomatik kapı ve bariyerlerden PLC ve kontrol panolarına kadar.

ÇALIŞMA VOLTAJI	ÇIKIŞ AKIMI	KAPASİTE
15–30 V	**5 A**	**15000 mAh**

Otomatik kapı ve bariyerler · PLC ve kontrol panoları · Geçiş kontrol sistemleri · Sensör ve röle devreleri · Solenoid valfler

Li-ion pil
6 güçlü pil, 15000 mAh
Kuru akülü UPS'ler yerine li-ion pil; daha uzun kullanım ömrü.

Otomatik devreye girer
Kesintide anında devrede
Kesinti ve dalgalanmada 24 V hattını regüle ederek beslemeye devam eder.

5 A çıkış
Birden çok yükü besler
5 A'e kadar çıkışla motor, kontrol kartı ve çevre birimleri birlikte.

Neden li-ion pil?

Daha uzun ömür
Kuru akülere göre çok daha fazla şarj-deşarj döngüsüne dayanır; pil değiştirme ihtiyacı azalır.

Daha hafif ve kompakt
Aynı enerjiyi çok daha küçük hacimde depolar; pano içine rahatça sığar.

Kurulumcu için avantajlar

Ayar gerektirmez
Bağlandığı kapının BFT, NICE veya 24 V olduğunu kendisi tanır; montaj hızlı biter.

Sistemle haberleşir
Kesintide sistemi bilgilendirir; düşük voltajda, kapanmadan önce kuru kontak rölesiyle uyarı verir.

Teknik özellikler

Çalışma voltajı	**15–30 V DC**
Çıkış akımı	**5 A**
Pil	**6 adet li-ion**
Pil kapasitesi	**15000 mAh**
Koruma	**Aşırı yük, kısa devre**
Ölçüler	**160 × 89 × 46 mm**

Bağlantı ve göstergeler

GİRİŞ + / –	24 V besleme girişi
ÇIKIŞ + / –	Yüke giden 24 V çıkış
NO / COM	Kuru kontak uyarı rölesi
LED'ler	Güç ve 4 kademeli pil seviyesi

Bayilik ve fiyat bilgisi için bize ulaşın

Kapı montaj, otomasyon ve elektrik firmalarına bayi fiyatı ve teknik destek.

Ürün sayfası için okutun

DETA Teknoloji
OSTİM 1323. Cadde, Serbey İvedik İş Merkezi No:24 İç Kapı No:36
Yenimahalle / Ankara

0542 544 8118 (Telefon · WhatsApp)
detateknoloji.tr@gmail.com
www.deta-teknoloji.com