GÜVENLİK

GSM Alarm

4 girişli SMS ve aramalı alarm cihazı

Depo, hangar, yazlık gibi her zaman kullanılmayan yerler için hesaplı güvenlik çözümü. Girişlerine bağlanan sensörlerle izinsiz giriş, yangın ve su baskınını algılar; kayıtlı numaralara SMS gönderir ve birine ulaşana kadar arar.



SENSÖR GİRİŞİ	BİLDİRİM NUMARASI	ÇALIŞMA VOLTAJI
4 adet	**5 adet**	**12–24 V**

Teknik özellikler

Çalışma voltajı	**12–24 V AC/DC**
Giriş voltajı	**12–24 V DC**
Sensör girişi	**4 adet**
Bildirim numarası	**5 adet (SMS + arama)**
Röle çıkışı	**220 V 2 A**
SIM kart	**Nano SIM**
Mobil ağ	**4.5G uyumlu**
Elektrik kesintisi	**Dahili batarya ile SMS bildirimi**
Ölçüler	**56,7 × 115,7 × 24,7 mm**

Öne çıkan özellikler

SMS ile bildirim
Olay algılandığında kayıtlı 5 numaraya anında SMS gönderir.

Ulaşana kadar arar
Kayıtlı numaralardan birine ulaşana kadar sırayla arar.

Kesinti bildirimi
Dahili bataryası sayesinde elektrik kesildiğinde SMS ile haber verir.

İnternet gerekmez
Standart bir hat ile çalışır; internet altyapısı gerekmez.

220 V röle çıkışı
Siren veya başka bir cihazı tetiklemek için.

Nasıl çalışır?

1 Kurun
Sensörleri girişlere bağlayın, SIM kartı takın, 5 numarayı kaydedin.

2 Algılar
Bir sensör tetiklendiğinde kayıtlı numaralara SMS gönderir.

3 Arar
Numaralardan birine ulaşana kadar aramaya devam eder.

Uygulama alanları

Depolar · Hangarlar · Yazlıklar · Bağ evleri · Dükkânlar

Bayilerimize sağladıklarımız

- ✔ Doğrudan üretici fiyatı
- ✔ Telefon ve WhatsApp teknik destek
- ✔ Kurulum ve satış sonrası destek
- ✔ Toplu alım ve projeye özel çözüm

Ürün sayfası

Teknik özellikler ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yerli Ar-Ge · Tasarım, Yazılım ve Üretim

DETA Teknoloji
OSTİM 1323. Cadde, Serbey İvedik İş Merkezi No:24 İç Kapı No:36
Yenimahalle / Ankara

0542 544 8118 (Telefon · WhatsApp)
info@deta-teknoloji.com
www.deta-teknoloji.com