TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI

Usta Powerbank 24 V

Prizsiz yerde DC 24 V 6 A

Şebekeye bağlı olmadan DC 24 V 6 A veren, Li-ion pilli taşınabilir güç kaynağı. Otomatik kayar kapı montaj ve tamirinde motor ve kart priz beklemeden çalıştırılır. 220 V adaptör veya akü kablosuyla şarj edilir.



ÇIKIŞ GERİLİMİ	MAKS. AKIM	AĞIRLIK
DC 24 V	**6 A**	**489 g**

Teknik özellikler

Çıkış gerilimi	**24 V DC**
Maks. çıkış akımı	**6 A**
Kapasite	**2700 mAh**
Pil	**Li-ion**
Çıkış bağlantısı	**Vidalı PCB soketi**
Şarj girişi	**220 V adaptör / akü şarj kablosu**
Şarj süresi	**4 saat**
Koruma	**Aşırı akım**
Ağırlık	**489 g**
Ölçüler	**35 × 88,4 × 175 mm**
Kasa	**Alüminyum**

Öne çıkan özellikler

Kapı ustasının aracı
24 V 6 A ile kayar kapı motoru ve kartı şebekesiz test edilir.

İki yoldan şarj
Kutudaki 220 V adaptörle ya da araç aküsünden 4 saatte dolar.

Aşırı akım koruması
Aşırı akım çekildiğinde kendini korumaya alır.

Hafif
489 g; kuru akü ve jeneratöre göre çok hafif.

Sahada 24 V
PLC, sensör ve kontrol kartlarını prizsiz yerde besleyin.

Alüminyum kasa
Sağlam ve dayanıklı gövde.

Uygulama alanları

- Otomatik kayar kapılar
- Bariyer ve kontrol kartları
- PLC ve sensörler
- Kamp ve karavan

Güvenli kullanım

- ! Cep telefonu şarj etmek için kullanılamaz.
- ! Cihaza 220 V uygulamayınız.
- ! Güneş ışığına, ateşe ve yüksek ısıya maruz bırakmayınız (Li-ion pil).
- ! Üzerine basınç uygulamayınız.

Bayilerimize sağladıklarımız

- ✔ Doğrudan üretici fiyatı
- ✔ Telefon ve WhatsApp teknik destek
- ✔ Kurulum ve satış sonrası destek
- ✔ Toplu alım ve projeye özel çözüm

Ürün sayfası

Teknik özellikler ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yerli Ar-Ge · Tasarım, Yazılım ve Üretim

DETA Teknoloji
OSTİM 1323. Cadde, Serbey İvedik İş Merkezi No:24 İç Kapı No:36
Yenimahalle / Ankara

0542 544 8118 (Telefon · WhatsApp)
info@deta-teknoloji.com
www.deta-teknoloji.com